



Manual de Instruções

EV-180

PAR LED RGBWA-UV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Leds: 18 (led 6 in 1 RGBWA-UV)

Potência dos Leds: 18W

Canais DMX: 6, 7, ou 10 canais selecionáveis

Modo operação: DMX, automático, mestre/escravo

Funções: Color change, dimmer, estrobo e controle de brilho

Classe de impermeabilização: IP-65

Potência máxima: 320 W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A235 x L320 x P300mm

Peso: 4,5 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O EV-180 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.


Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

DISPLAY



Item	No.	Texto	Função
Botão	①	MENU	Entrar no Menu
	②	Δ	Para cima
	③	▽	Para baixo
	④	ENTER	Confirmar configuração

MENU DO DISPLAY

Display	Instrução
A001 (A001 – A512)	Modo 7 canais DMX
d001 (d001 – d512)	Modo 6 canais DMX
H001 (H001 – H512)	Modo 10 canais DMX
CL01 (CL01 – CL32)	32 Cores pré definidas
CC01 (CC01 – CC99)	Cor jump 1
EE01 (EE01 – EE99)	Cor jump 2
FF01 (FF01 – FF99)	Cor fade
ST01 (ST01 – ST32)	Velocidade estrobo
SOU1 (SOU1/2/3)	Modo som: SOU1 – Modo 1 SOU2 – Modo 2 SOU3 – Sensibilidade
R255 (R000 – R255)	Dimmer Vermelho
G255 (G000 – G255)	Dimmer Verde
B255 (B-000 – B255)	Dimmer Azul
W255 (W000 – W255)	Dimmer Branco
Y255 (Y000 – Y255)	Dimmer Ambar
P255 (P000 – P255)	Dimmer UV

FUNÇÕES E VALORES DMX

6CH:

Canal	Valor	Função
CH1	000 - 255	Dimmer Vermelho 0- 100%
CH2	000 - 255	Dimmer Verde 0- 100%
CH3	000 - 255	Dimmer Azul 0- 100%
CH4	000 - 255	Dimmer Branco 0- 100%
CH5	000 - 255	Dimmer Ambar 0- 100%
CH6	000 - 255	Dimmer UV 0- 100%

7CH:

Canal	Valor	Função
CH1	000 - 255	Dimmer Total 0- 100%
CH2	000 - 255	Dimmer Vermelho 0- 100%
CH3	000 - 255	Dimmer Verde 0- 100%
CH4	000 - 255	Dimmer Azul 0- 100%
CH5	000 - 255	Dimmer Branco 0- 100%
CH6	000 - 255	Dimmer Ambar 0- 100%
CH7	000 - 255	Dimmer UV 0- 100%

10CH:

Canal	Valor	Função
CH1	000 - 255	Dimmer Total 0- 100%
CH2	000 - 009	Sem Função
	010 - 255	Estrobo, lento para rápido
CH3	000 - 009	Sem Função
	010 - 255	Mudança de cor pré definida
CH4	000 - 255	Ajuste de Velocidade Jump/Fade
CH5	000 - 255	Dimmer Vermelho 0- 100%
CH6	000 - 255	Dimmer Verde 0- 100%
CH7	000 - 255	Dimmer Azul 0- 100%
CH8	000 - 255	Dimmer Branco 0- 100%
CH9	000 - 255	Dimmer Ambar 0- 100%
CH10	000 - 255	Dimmer UV 0- 100%

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas. Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O Par Led EV-180 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br