



Manual de Instruções

PL-23 BAR LED RGB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 24 RGB (3in1)
Potência dos Led: 3 W
Ângulo: 25 graus
Modos DMX: 7CH, 3CH
Modo operação: DMX, automático, rítmico
Classe de impermeabilização: IP-65
Potência máxima: 75 W
Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz
Dimensões: A80 x L1000 x P128mm
Peso: 3,3 Kg



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O PL-23 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epiléptico.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

**CUIDADO!
Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!**

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas.

Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos.

Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

FUNÇÕES E VALORES DMX

MODO 6CH

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total 0% - 100%
CH2	010-255	Dimmer Vermelho 0% - 100%
CH3	000-255	Dimmer Verde 0% - 100%
CH4	000-255	Dimmer Azul 0% - 100%
CH5	000-255	Estrobo (lento para rápido)
CH6	000-050	Sem função
	051-100	Mudança de cor no modo alternado
	101-150	Mudança de cor no modo Jump
	151-200	Mudança de cor no modo Graded
	201-250	Mudança de cor no modo Pulse
	251-255	Controle pelo som
CH7	000-255	Velocidade do programa interno (lento para rápido)

MODO 3CH

Canal	Valor	Função
CH1	010-255	Dimmer Vermelho 0% - 100%
CH2	000-255	Dimmer Verde 0% - 100%
CH3	000-255	Dimmer Azul 0% - 100%

MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP DOWN ENTER

DISPLAY	VALOR	FUNÇÃO
A001	001~512	Endereçamento DMX no modo 7CH
d001	001~512	Endereçamento DMX no modo 3CH
r255	000~255	Dimmer Vermelho
G255	000~255	Dimmer Verde
b255	000~255	Dimmer Azul
F000	010~255	Estrobo
CC15	00~15	Mudança de cor no modo Jump
dE15	00~15	Mudança de cor no modo Graded
CP15	00~15	Mudança de cor no modo Pulse
SoUd	-	Mudança de cor no modo som ativo

GARANTIA

O BAR LED PL-23 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br